

ABUS Security Center

ABUS Signalverstärker-Set für Kameras

Artikelnummer: TVAC17530 | EAN: 4003318956027



Produktvorteile

- Komplet-Set mit 5-dB-Antenne, Wandhalter inkl. Montagematerial und 2-m-Kabel
- Zur Signalverstärkung und Reichweitenerhöhung für die Kamera-Modelle ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera und ABUS WLAN Außen-Kamera sowie die Funk-Kamera ABUS EasyLook
- In wenigen Schritten einsatzbereit (bestehende Kamera-Antenne abschrauben, neues Antennen-Kabel an die Kamera schrauben, Set-Antenne samt Halterung montieren)
- Wettergeschützt und damit auch für dein Einsatz draußen bestens geeignet (Schutzart IP66)

Signal verstärken & Reichweite verlängern

Komplett-Set mit starker Antenne, robustem Wandhalter und 2-Meter-Kabel.

Das Kamera-Signal kommt nicht durchgehend an; das Bild wird nicht flüssig angezeigt? Gründe für ein schwaches Kamera-Signal vor Ort können sein: Wände, Möbel oder Treppen halten Signale ab, die Kamera ist zu weit entfernt vom nächsten Empfangsgerät, oder Metalle fangen Signale ein.

Das ABUS Signalverstärker-Set beinhaltet eine noch leistungsstärkere Antenne, die die ab Werk mit der Kamera gelieferte Antenne ersetzt. Die Power-Antenne des Sets dient der Signalverstärkung und Reichweitenerhöhung der Kamera-Modelle ABUS WLAN Schwenk Neige Außen-Kamera und ABUS WLAN Außen-Kamera sowie der Funk-Kamera ABUS EasyLook.

Für einen bestmöglichen Empfang einfach die an der Kamera befindliche Antenne abdrehen, das Set-Kabel aufdrehen und die neue Set-Antenne an einer passenden Stelle montieren; das 2 Meter lange Kabel lässt sich problemlos z. B. durch Wände oder um Ecken verlegen. Mit der Halterung samt passenden Dübeln und Schrauben ist die Antenne schnell und fest angebracht. Alle Komponenten des Signalverstärker-Sets sind wetterfest, lassen sich also drinnen wie draußen nutzen.

Bitte beachten bei Kamera-Modellen mit Fernzugriff per App: Neben der Signalstärke vor Ort ist entscheidend, dass bei einem Zugriff von unterwegs auch dort ein stabiles Handynet bzw. WLAN vorliegt.

Technische Daten

| | |
|------------------------------|---|
| Abmessungen (mm) | (\varnothing xH) 13x195 (Antenne) |
| Anschlüsse | RP-SMA Buchse (Antenne), RP-SMA Stecker (Kabel), RP-SMA Stecker (Kabel) |
| Anwendungszweck | Innen- und Außenbereich |
| Breite (mm) | 13 |
| Gewinn (dB) | 5 |
| Höhe (mm) | 195 |
| Impedanz | 50 |
| Kabelart | Antennenkabel |
| Kabeldurchmesser (mm) | 6 |
| Kabellänge (m) | 2 |
| Lieferumfang 01 Beschreibung | Rundstrahlantenne 2,4 GHz/5 GHz 5dB |
| Lieferumfang 01 Menge | 1 |
| Lieferumfang 02 Beschreibung | 2 m RP-SMA-Kabel |
| Lieferumfang 02 Menge | 1 |
| Lieferumfang 03 Beschreibung | Dübel & Schrauben |
| Lieferumfang 03 Menge | 1 |
| Lieferumfang 04 Beschreibung | Halterung |
| Lieferumfang 04 Menge | 1 |
| Max. Betriebstemperatur (°C) | 60 |
| Max. Luftfeuchtigkeit (%) | -40 |
| Nettogewicht (kg) | 0,18 |
| Öffnungswinkel horz. (°) | 360 |