

ABUS Security Center

Smartvest Funk-Fernbedienung

Artikelnummer: FUBE35001A | EAN: 4003318774430



Produktvorteile

- Erweiterung der Smartvest zur Bedienung ohne mobile Endgeräte
- Bedienung unmittelbar auf Knopfdruck ohne PIN-Code
- Tasten zum Aktivieren und Deaktivieren der Smartvest
- Auslösen eines Überfallalarms per Knopfdruck
- Individuelle Konfiguration der Tasten, um weitere Komponenten (Kameras, Sirenen etc.) automatisch mit zu aktivieren
- Optische Rückmeldung durch blaue LED
- Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie
- Klein, handlich, einfach zu bedienen
- Sicherheitsmechanismus zum Schutz vor sogenannten Replayangriffen

Scharf und unscharf per Knopfdruck

Die Smartvest Funk-Fernbedienung bietet neben Smartphone und Tablet eine weitere schlanke und bequeme Bedienoption – unmittelbar per Knopfdruck und ganz ohne PIN-Code. Mit ihr lässt sich die Smartvest Aktivieren und Deaktivieren oder im Ernstfall ein Überfallalarm per Knopfdruck auslösen. Außerdem können die Tasten über die App so konfiguriert werden, dass bei Knopfdruck bestimmte Kameras oder die Sirene mit aktiviert werden. Damit bietet die Smartvest Funk-Fernbedienung elementare Bedienoptionen im kleinen und handlichen Format bei einfacher und intuitiver Bedienung.

Hinweis:

Ein integrierter Sicherheitsmechanismus schützt die Smartvest Funk-Fernbedienung vor sogenannten Replayangriffen. Alle Schalt-Befehle zur Smartvest Zentrale sind individualisiert und damit durch unbefugte Dritte nicht reproduzierbar.

Technische Daten

Abmessungen (mm)	(B x L x H) 30 x 14 x 60
Anzeige	LED
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	1
Batterie - Typ	CR2032 (3V)
Batterie - max. Batterielebensdauer (Jahr(e))	2
Bruttogewicht (kg)	0,056
Farbe	weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz (MHz)	868
Funkreichweite (m)	(Je nach Installation) 30 - 100
Gehäusematerial	Kunststoff
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Lieferumfang 01 Beschreibung	Smartvest Funk-Fernbedienung
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Batterie CR2032 (3V)
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 03 Menge	1
Max. Betriebstemperatur (°C)	40
Max. Luftfeuchtigkeit (%)	80
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Nettogewicht (kg)	0,022
Sendeleistung	4,5 dBm
Stromaufnahme (mA)	15
Stromaufnahme Standby (mA)	0,005